

# Multiwall



Fixed Output



>50.000 uur  
bij L80B10



L100/CLO  
optioneel



PowerFactor  
>0.9



LED



Internal



Sensor  
optioneel

## Over de Multiwall


De Britelight Multiwall is inzetbaar op plafonds en wanden. Verkrijgbaar in drie formaten. Met een eenvoudige switch wissel je tussen de lichtkleur en/of de lichtsterkte.

Voor extra gemak kies je voor de geïntegreerde bewegingsdetector. Ook is het mogelijk om de lamp te voorzien van een decentrale noodunit.



CE IP54

## Fotometrische gegevens



Wide

## Afmetingen


Diameter: 27 cm / 40 cm / 50 cm




## Beschikbare uitvoeringen

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.


<b>Kleur armatuur</b>	<span style="color: red;">●</span>	<b>Optiek</b>	<span style="color: blue;">●</span>	<b>Driver</b>	<span style="color: green;">●</span>	<b>Toevoegingen</b>	<span style="color: purple;">●</span>
Wit/Zwart	W/Z	Optiek 120 graden	OWI	Fixed - 50.000 u	F5	Nood unit	NOOD



Code	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: purple;">●</span>	Diameter cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWA 0270 2500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	27	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.100	18	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.500	24	



Code	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: purple;">●</span>	Diameter cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWA 0400 2500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.100	18	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.500	24	



Code	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: purple;">●</span>	Diameter cm	Lifetime hrs	Temp. K	Color CRI	Output lm	Power W	Efficacy lm/W
BLMUWA 0500 2500	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50	50.000	3.000 / 4.000	>80	1.100	10	104-110
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.100	18	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					2.500	24	